

Redtech 126-MF Free Choice поддерживает 2 типа карт:

Карточка «Администратор» - 1 шт

Карточка «Гость» - 1 шт

* В зависимости от типа карты предоставляются различные права на использование замка

Режим работы замка:

"**Публичный доступ**» - в этом режиме замок работает любой картой пользователя, имеющей стандарт Mifare. Пользователь просто прикладывает к замку любую карту Mifare и сразу может закрыть ее, а затем открыть той же картой.

Пока замок закрыт его не может открыть ни одна карта кроме карты, которой он был закрыт, или мастер-карты, например, в случае потери карты пользователем.

Инициализация замка и программирование карты:

Инициализация устройства:

Перед началом работы с замком необходимо провести инициализацию устройства нажав кнопку на блоке с помощью тонкого металлического предмета, например, скрепки.

После нажатия кнопки и удерживания не более 2-3 секунд, должен прозвучать звуковой сигнал - сразу после оповещения, нужно отпустить кнопку. Язычок замка должен выехать наружу и снова спрятаться, в то же время будет подан один короткий звуковой сигнал.

Инициализация проведена успешно.

Внимание! Запрещено держать кнопку более 2-3 секунд, после звукового сигнала нужно немедленно отпустить кнопку.

Удерживание кнопки более 3 секунд режим приведет к переходу платы управления замка в частный режим работы с невозможностью возврата к публичному режиму работы.

Добавление «Мастер карточки»:

Для добавления «Мастер карты» в память замка нужно приложить карту к считывателю.

После успешного добавления карты прозвучит один короткий звуковой сигнал, а светодиод на считывателе мигнет синим цветом один раз.

Замок готов к работе!

Мастер-карта используется только для открытия замка в случае необходимости.

Стандартное положение замка:

Стандартное положение замка - открыт.

Как только к замку будет приложена любая карта Mifare - замок закроется и открыть его можно только той самой картой или «мастер-картой».

После открытия замка, он снова доступен для работы с любой картой стандарта Mifare.

